

# OKERO DISTRO-32

## Specifikation



**Mobil fördelningscentral för kraft**

**12 x 13A  
400 VAC / 50 Hz / 3 x 32A**

# OKERO

OKERO AB  
Box 1057, 430 90 ÖCKERÖ  
Besöksadress: Långsand 4, Öckerö

Tel 031-96 24 08 Fax 031-96 99 19  
info@okero.se, www.okero.se

## OKERO DISTRO-32

DISTRO-32 är en mobil fördelningscentral för kraft. Från trefas 32A ner till 12 dubbla jordade Schuko uttag. Säkringsmässigt är enheten försedd med både automatsäkringar, jordfelsbrytare och huvudbrytare. Dessutom med mätinstrument med digital visning för både spänning och ström plus indikatorlampor för de tre faserna.

### Anslutningar

#### *Inkommande kraft*

En 32A CEE trefas ingång (3P + N + J)

#### *Utgående kraft*

12 dubbla jordade Schuko uttag, 10A

### Brytare och säkringar

- Huvudbrytare
- Jordfelsbrytare
- Bypass switch för jordfelsbrytare
- 12 automatsäkringar , 6kA, kurva C

### Indikatorer

#### *Digital voltmeter med omkopplare*

- L3-L1 spänning mellan faserna L3 och L1
- L2-L3 spänning mellan faserna L2 och L3
- L1-L2 spänning mellan faserna L1 och L2
- 0 avstängd
- L1-N spänning mellan fas L1 och nollan
- L2-N spänning mellan fas L2 och nollan
- L3-N spänning mellan fas L3 och nollan

#### *Digital ampèremeter med omkopplare*

- 1 mäter ström på fas L1
- 2 mäter ström på fas L2
- 3 mäter ström på fas L3
- 4 mäter ström på nollan

#### *Indikatorlampor för fasspänning*

- L1 lyser när det finns spänning på fas L1
- L2 lyser när det finns spänning på fas L2
- L3 lyser när det finns spänning på fas L3

### Mekanik

DISTRO-32 är försedd med en kraftig stålplåtkapsling med bärhandtag.

Längd:	800 mm
Höjd:	203 mm
Djup:	116 mm
Vikt:	14,2 kg

